



Смарт Wi-Fi камера PT05

Кратка инструкция за употреба

ВНИМАНИЕ: Моля, внимателно прочетете мерките за безопасност, преди да използвате този продукт.

Неспазването им, както и използването на камерата не по предназначение могат да са причина за възникване на сериозни инциденти!


ВНИМАНИЕ! Дръжте опаковките на продукта далеч от деца и животни. Съществува риск от задушаване!

I. Мерки за безопасност

- Не използвайте камерата, ако тя е с видимо повреден корпус и/или захранващ кабел и адаптер.
- Не опитвайте да разглобявате, отваряте, ремонтирате или модифицирате камерата. Съществува опасност от токов удар!
- Не поставяйте камерата в близост до източници на топлина, както и под пряка слънчева светлина.
- Не поставяйте и не използвайте камерата в помещения с висока влажност на въздуха.
- Преустановете използването на камерата незабавно, ако усетите, че корпусът и е прекалено нагрят или усещате неприятна миризма около него.

- Не пипайте камерата с мокри/влажни ръце. Дръжте продукта далеч от течности на сухо и чисто място.
- Не използвайте разтворители и препарати за почистване. Почиствайте само със суха мека кърпа.
- При съмнения за техническа неизправност на продукта, моля свържете се с оторизирания сервиз.

II. Изглед на продукта



1. Вграден Микрофон
2. Лещи
3. LED Индикатор
4. Вграден ел. мотор за завъртане по хоризонтала
5. Бутон “Call” – Повикване
6. Вграден Високоговорител
7. Вграден ел. мотор за завъртане по вертикала
8. Бутон RESET – Рестартиране (Нулиране)
9. Слот за microSD карта памет (до 128MB, Class 10)
10. USB-C Захранващ порт (5V, 1A)

III. Съдържание на комплекта

- 1 x Смарт камера PT05
- 1 x USB-A към USB-C захранващ кабел
- 1 x Захранващ адаптер
- 1 x База за монтаж на стена/таван
- Крепешки елементи за монтаж на базата

IV. Подготовка за употреба

Свържете захранващия USB кабел с USB-C порта на камерата и USB-A порта на адаптера. Включете адаптера в изправен контакт тип “Шуко”.

Камерата ще стартира автоматично. Ще чуете кратък звуков сигнал. Камерата ще извърши няколко завъртания по хоризонтала и вертикала преди да стартира в режим на готовност за свързване, при който LED индикаторът премигва в червен цвят.

Бележка: Ако LED индикаторът не премигва в червен цвят, натиснете и задръжте бутон RESET докато не чуете последователен звуков сигнал “Di-Di-Di”, който е индикация за успешно нулиране на настройките на камерата и привеждането ѝ в режим на готовност за свързване.

Важно! Преди да изпълните описаните в точка V. стъпки, моля уверете се, че **Wi-Fi мрежата, която използвате е 2.4 GHz, смартфонът Ви е свързан към Wi-Fi мрежата, към която искате да добавите смарт камерата, Bluetooth връзката и Функцията за геолокализиране (Location) са разрешени (включени) в настройките на Вашия смартфон.**

V. Свързване със смарт приложение Xmart Home

1. **Инсталиране на приложението и създаване на потребителски профил** – Изтеглете приложението **Xmart Home**, налично в Google Play и App Store или сканирайте следния QR код.



Следвайте интуитивния интерфейс, за да създадете потребителски профил.

2. Добавяне на PT05 към Вашия профил в Xmart Home

Преди да свържете камерата с приложението, моля уверете се, че сте изпълнили описаните в точка IV. стъпки и камерата е в режим на готовност за свързване.

От началния екран на приложението изберете Add Device или щракнете върху бутон “+”, разположен в горния десен ъгъл на екрана. Приложението автоматично ще открие смарт камерата и ще Ви предложи да я добавите към Вашия профил.



Searching for nearby devices. Make sure your device has entered [pairing mode](#).

Discovering devices...



Add

1. Натиснете върху бутон **Add**.
2. Въведете данни за Wi-Fi мрежата към която искате да свържете камерата (Име на мрежата и парола).

Enter Wi-Fi Information

Choose Wi-Fi and enter password



Име на Wi-Fi мрежата

(Съответства на мрежата, към която е свързан Вашия смартфон)



Въведете паролата за Wi-Fi мрежата към която искате да свържете смарт камерата



Next

3. Натиснете върху бутон **Next**.



Security Camera

Being added



Камерата ще се свърже автоматично към профила Ви в приложението Xmart Home. За да завършите с процеса на свързване, натиснете бутон **Done**.

1 device(s) added successfully

Промяна на името на смарт камерата



Security Camera

Added successfully



Done

Подробно описание на функциите на камерата, налични за управление през смарт приложението Xmart Home са описани в Разширената инструкция за употреба, която можете да изтеглите от продуктовата страница на модела, публикувана на адрес:



www.topdigital.bg

VI. Монтаж на камерата

След като свържете PT05 с приложението Xmart Home, ще можете да проверите качеството на Wi-Fi сигнала (Меню Settings (Настройки) -> Device Information (Информация за устройството)). Това ще Ви помогне да определите подходящо място за монтаж на камерата.

Камерата може да бъде поставена върху солидна равна повърхност (бюро, секция и др.) или да бъде монтирана, с помощта на включените в комплекта база и крепежни елементи към стена или таван.

Бележка

Включените в комплекта крепежи не са универсални. Моля използвайте подходящи крепежи, спрямо материала на стената/тавана, върху които извършвате монтаж!

VII. Спецификации

Процесор:	AV100N
Сензор:	SC3336
Видео резолюция:	2560 x 1440px
Лещи:	4.0 мм
PT Обхват:	355° хоризонтално 180° вертикално
Видео компресия:	H.265 и H.264
Връзка:	Wi-Fi 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n
Слот за карта памет:	MicroSD (Class 10)
MicroSD капацитет:	до 128 GB
Микрофон:	Вграден
Високоговорител:	Вграден
Захранване:	USB-C 5V/1A

Светлочувствителност:	0.1 lux
IR нощно наблюдение:	до 10 м
Работна температура:	-10° C ~ 45° C
Работна влажност на въздуха:	≤95% (Без кондензация)
Материал на корпуса:	PVC
Съвместимост:	Android OS (след V5.0) iOS (след V9.0)
Съвместими приложения за управление:	Xmart Home TUYA Smart Life



Съгласно Директива 2012/19/ЕС всички излезли от употреба електрически и електронни устройства, включително батерии, следва да бъдат предадени за рециклиране на определените за целта места. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местната служба по благоустройство, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.



Копие от декларацията за съответствие на производителя можете да намерите на следния адрес:

www.topdigital.bg/declaration_of_conformity/smart/pt05.pdf